

# Junior DC



- 1,2,4 станции
- 2 независимые программы
- 3 пуска на каждую программу
- Водный баланс: от 10 до 200%

**К**онтроллер с питанием от батареи Junior DC — идеальное решение в тех случаях, когда использование электрического тока на вашей террасе или в саду проблематично. Кроме того, благодаря корпусу IP68 его можно установить в колодец или закрепить на стене снаружи. Это небольшое устройство, которое подключается непосредственно к клапану, позволяет осуществить до трех пусков в соответствии с двумя установленными программами, что обеспечивает значительную гибкость и точность вашей оросительной системы, в том числе благодаря возможности подключения датчика дождя.



## Характеристики

- Продолжительность орошения от 1 минуты до 599 минут (10 часов) с шагом в 1 минуту
- Программирование орошения: 7 календарных дней и с интервалом от 1 до 14 дней
- Индикатор разрядки батареи
- Возможность удаления программы
- Программа суммирования
- Функция отключения системы во время дождя
- Защитная крышка дисплея.

## Дополнительные характеристики

- Герметичный корпус IP68
- Используется с соленоидом Irritrol DCL на 9 В

## Технические характеристики

- Питание: 1 щелочная батарея на 9 В
- 1 выход на 9—12 В для импульсного соленоида Irritrol DCL
- Управляет клапанами с импульсным соленоидом на 9—12 В, двухпроводными, двух- или трехпроводными

## Размеры

- Высота: 14 см
- Ширина: 8,25 см
- Глубина: 7,6 см

## Дополнительное оборудование

- Датчик дождя



### Максимальное расстояние между Junior DC и импульсным соленоидом Irritrol DCL

Сечение провода (мм <sup>2</sup> )	Макс. расстояние (м)
0,5	100
1,0	200
1,5	300

## Кодировка

Код	Описание
<b>JRDC-1-R</b>	Junior DC, контроллер с питанием от батареи, 1 станция, без соленоида
<b>JRDC-2-R</b>	Junior DC, контроллер с питанием от батареи, 2 станции, без соленоида
<b>JRDC-4-R</b>	Junior DC, контроллер с питанием от батареи, 4 станции, без соленоида
<b>JRDC-1-2400MT</b>	Junior DC, контроллер с питанием от батареи, 1 станция, с соленоидом DCL и клапаном 2400 SCF
<b>JRDC-1-25003</b>	Junior DC, контроллер с питанием от батареи, 1 станция, с соленоидом DCL и клапаном Euro F" CCF
<b>DCL</b>	Импульсный соленоид Irritrol